

SKG

Hát- és nyakmasszírozó

T1-2 Pro

Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kína

EU-importőr és képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország
successservice2@hotmail.com

Típus: T1-2 Pro · Back & Neck Massager · HU-1.0 (2026)

A készülék részei

Rugalmas pánt · kezelőpanel · töltőcsatlakozó (Type-C) · jelzőfények.

A rajzok tájékoztató jellegűek, a termék eltérhet.

Gomb	Funkció
Bekapcsoló gomb	hosszú nyomás: be-/kikapcsolás; rövid nyomás: az erősség váltása
Melegítés gomb	rövid nyomás: a melegítés be-/kikapcsolása

Jelzőfények

Fény színe	Állapot	Jelentés
Zöld	folyamatosan világít	az akkumulátor töltöttsége megfelelő
Narancssárga	folyamatosan világít	alacsony töltöttség
Narancssárga	5-ször villog	az akkumulátor lemerült, a készülék automatikusan kikapcsol
Zöld	lűktet	teljesen feltöltve
Narancssárga	lűktet	töltés folyamatban

A termék újratölthető; Type-C kábellel töltsé.

Műszaki adatok

Termék neve	Hát- és nyakmasszírozó
Típus	T1-2 Pro
Akkumulátor	2000 mAh / 14,8 Wh
Névleges töltőfeszültség	5 V DC
Névleges teljesítmény	10 W
Használati környezet	0-35 °C, 15-90 % relatív páratartalom, 70-106 kPa
Szállítás és tárolás	-20...+50 °C, 0-90 % relatív páratartalom, 70-110 kPa

Használat és óvintézkedések

Használat

1. Egy használat időtartama 20 perc; figyeljen a masszírozott terület állapotára, és ennek megfelelően állítsa a használat idejét.
2. Az első használatkor javasolt az alacsony fokozatú (kíméletes) programot választani.
3. Ha fájdalmat érez a hátában, a nyakában vagy a masszírozott terület körül, azonnal hagyja abba a használatot.
4. Ha használat közben a bőrén vagy a masszírozott területen bármilyen probléma jelentkezik, azonnal hagyja abba, és kérjen orvosi tanácsot.
5. Ne használja túl a masszázs funkciót.
6. Használat közben a bőr átmenetileg kipirosodhat; ez nem hiba. Ha a jelenség tartósan fennáll, forduljon ortopéd szakorvoshoz.
7. Hosszabb használat után a felület felmelegedhet – ez normális.

Figyelmeztetés a melegítésre

- A melegítés használatakor a bőr és a készülék közé vegyen fel ruházatot, hogy elkerülje az alacsony hőmérsékletű égési sérülést.
- A melegítést ne használja folyamatosan 30 percnél tovább, különben alacsony hőmérsékletű égési sérülés keletkezhet.

A termékre vonatkozó óvintézkedések

- A termék lítium-akkumulátort tartalmaz. Ne szerelje szét, ne alakítsa át, ne merítse vízbe (a vezérlődobozt sem), és ne dobja tűzbe, mert ez a termék károsodását okozhatja.
- Ha a használat közben rosszul érzi magát, vagy rendellenességet észlel, azonnal hagyja abba a használatot, kérjen orvosi tanácsot, és kövesse azt. Ne gyakoroljon a testére szokatlan érzet esetén sem.
- Tartsa a készüléket gyermekektől és csecsemőktől távol, és ne engedje, hogy hozzáérjenek vagy működtessék – áramütés, égés vagy testi sérülés következhet.
- Ne rongálja, ne alakítsa át, ne hajlítsa erővel, és ne húzza meg a töltőkábelt; ne tegyen rá nehéz tárgyat, és ne csípje be.
- Ne használja fürdőszobában vagy zuhanyzóban.
- Ha a bőrén vagy más testrészén fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a használatot.
- Tisztítás közben mindenképp húzza ki a töltőt a hálózati aljzatból.

- A csomagolózacskót gondosan kezelje, tartsa távol csecsemőktől és kisgyermekektől.
- Ne viselje a főegységet más tevékenység közben.
- Ne feküdjön vagy üljön a termékre, és ne tegye ki erős ütésnek vagy terhelésnek.
- Ne használja takaróval vagy paplannal letakarva. Alvás közben ne használja.
- A készülék melegítő felülettel rendelkezik; aki a hőt rosszul érzékeli, legyen óvatos.

Orvosi egyeztetéssel használható - használat előtt kérje ki orvosa véleményét, ha

- idegrendszeri rendellenesség vagy csökkent bőrzékelés;
- a masszírozott területre (pl. gerinc, váll) törés vagy ortopédiai műtét miatt fém, szilikon vagy műanyag anyag került;
- hőérzékelési zavar;
- közlekedési baleset vagy más ok miatti nyak- vagy hátsérülés következménye;
- jelenlegi vagy korábbi betegség a masszírozott területen (ínsérülés, deformitás, törés stb.);
- beültetett orvosi elektronikus eszköz, például szívritmus-szabályozó (elektromágneses zavarra érzékeny);
- rosszindulatú daganat; szívbetegség;
- a terhesség korai szakasza vagy a szülés utáni időszak;
- cukorbetegség okozta érzészavar; bőrhegek;
- pihenésre szoruló, rossz fizikai állapotú személyek;
- csonttritkulás, súlyos törés, rándulás, izomfájdalom vagy heveny fájdalom;
- 38 °C feletti testhőmérséklet (láz);
- heveny gyulladásos tünetek, fáradtság, hidegrázás, vérnyomás-változás vagy más súlyos, legyengítő tünet;
- egészségügyi intézményben kezelés alatt állók.

Tárolás és karbantartás

Tárolási követelmények

Tartsa gyermekektől távol, nedvességtől, magas hőmérséklettől, közvetlen napfénytől és fröccsenő víztől védve. Ha hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki, és háromhavonta egyszer töltsse fel.

Használati és tárolási környezet

Használja 0-35 °C között; tárolja -20...+50 °C között. A túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet meghibásodást okozhat.

Tisztítás

- **Főegység:** puha ruhával törölje tisztára.
- **Szövetfelület:** vízben nem mosható. Tisztításhoz és izzadságfoltok eltávolításához használjon alkoholt (fertőtlenítésre), vagy törölje át tiszta, nedves törülközővel. **Ne használjon** mosószert, vizet (mosáshoz), hígítót vagy benzint.

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a javaslatok nem oldják meg a problémát, juttassa vissza a készüléket a forgalmazóhoz.

Jelenség	Ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	hálózati aljzathoz van csatlakoztatva, lemerült az akkumulátor, vagy a gombot nem nyomták meg elég határozottan	húzza ki a töltőkábelt; töltsse fel; nyomja meg határozottan a bekapcsoló gombot, amíg bekattan
Nem világít a töltésjelző	a Type-C kábel nincs megfelelően csatlakoztatva	csatlakoztassa megfelelően a Type-C kábelt
Töltés után is csak pár percig működik	az akkumulátor élettartama lejárt (kb. 5 év)	forduljon a forgalmazóhoz (az akkumulátort ne cserélje maga)
A készülék nem melegszik	az ajánlott környezeti hőmérsékleten kívül nem működik megfelelően	használja 0-35 °C között
Használat közben leáll	lemerült az akkumulátor; a készülék kb. 20 perc után magától leáll	töltsse fel, ha az akkumulátor lemerült

Fontos tudnivalók

- Ha a készüléket hosszabb ideig használja (például alvás közben is), a vezérlőt az ajánlott folyamatos használati beállításra kell állítani.
- Ne használja nedvesen.
- Ne használják olyan személyek, akik nem tudnak magukról gondoskodni, csecsemők, illetve a hőt rosszul érzékelők.
- Ha nem használja, tárolja a „Tárolási követelmények” szerint. Összehajítás és eltevés előtt hagyja kihűlni.
- Tároláskor ne tegyen tárgyakat a készülékre, mert gyűrődést okozhatnak.
- Rendszeresen ellenőrizze, nincs-e rajta kopás vagy sérülés. Ha van, vagy ha helytelenül használták, használat előtt juttassa vissza a forgalmazóhoz.
- A készülék nem kórházi használatra készült. Gyermek csak akkor használhatja, ha a szülők vagy gondviselők előre beállították a vezérlőt, vagy kellő útmutatást adtak a használatról.

Figyelem

- Ha a használat bőrirritációt okoz, hagyja abba, és két-három napig figyelje a tüneteket; ha nem múlnak vagy súlyosbodnak, forduljon orvoshoz. Ekcéma, allergia vagy asztma esetén nagyobb az irritáció esélye.
- A készüléket kizárólag a rajta feltüntetett biztonsági törpefeszültségről (SELV) szabad táplálni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás alapján, a veszélyek ismeretében használhatják.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltsse.

- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncal, hajcsattal együtt.
- Ne töltsé, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűző napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tiszta vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiserelését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

Az akkumulátor kiserelése (csak leselejtezéskor)

1. Szakszerszámmal nyissa fel a gomb nélküli műanyag burkolatot.
2. Csatlakoztassa le az akkumulátor kapocsvezetéseket.
3. Vegye ki az akkumulátort.

Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

Megfelelőségi nyilatkozat

A SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel az (EU) 2023/988 általános termékbiztonsági rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető:
<https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

EU-meghatalmazott képviselő

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: successservice2@hotmail.com.

Figyelem: nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okoz. Az elhasznált akkumulátort az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket Önnek értékesítő vállalkozást (eladót) terheli. Jótállási igényét az eladónál érvényesítheti, a vásárlást igazoló számla és a kitöltött jótállási jegy alapján. Az eladó és a javítószolgálat nevét és címét a jótállási jegy tartalmazza.

A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, cse-reigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki, és adja át a fogyasztónak.

Termék megnevezése, típusa	
Gyártási szám (S/N)	
Vásárlás (átadás) napja	
Eladó neve, címe	
Javítószolgálat neve, címe	
Eladó bélyegzője, aláírása	

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (T1-2 Pro User Manual EN, 2024. 06.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.