

SKG

Szemmasszírozó

ES500

Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kína

EU-importőr és képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország
successservice2@hotmail.com

Típus: ES500 · Eye Massager · HU-1.0 (2026)

A készülék részei

Külső héj · **töltőcsatlakozó** (Type-C) · **be-/kikapcsoló gomb** · **zene gomb** (♪) · **jelzőfény** · **belső egység:** légpárnás masszázs + melegítés.

Műszaki adatok

Termék neve	Szemmasszírozó
Típus	ES500
Névleges teljesítmény	5 W
Névleges feszültség	5 V DC
Akkumulátor	1500 mAh / 5,55 Wh

Használat

Használat előtt állítsa a pántot megfelelő hosszúságúra, helyezze a készüléket a szem elé, és igazítsa a helyzetét és a szorosságát úgy, hogy a masszázs kellemes legyen.

Lépések

1. **Be-/kikapcsolás:** tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot 2 másodpercig. Rövid megnyomással válthat a három program között: Vitalitás, Nyugtató, Alvás (alapprogram: Vitalitás). A gomb dupla megnyomásával a melegítés fokozatai között vált: alacsony / közepes / magas / kikapcsolva.
2. **Zene:** a ♪ gomb rövid megnyomása zeneszámot vált; 2 másodperces hosszú nyomás ki-/bekapcsolja a néma módot (hangjelzés és zene nélkül).
3. **Bluetooth:** első alkalommal párosítsa a telefonnal; a készülék Bluetooth-neve: **SKG ES501/502**. A korábban párosított eszközökhöz bekapcsoláskor automatikusan csatlakozik; sikeres kapcsolatnál hangjelzés: „Bluetooth Connected”.
4. **Alacsony töltöttség:** hangjelzés („Low Battery, Please Charge”) és piros jelzőfény; további használat esetén a készülék automatikusan kikapcsol.
5. **Töltés:** töltés közben a jelző piros, teljes töltöttségnél zöld. Töltés közben a készülék kikapcsol, és nem kapcsolható be.

Programok

Program	Működés
Vitalitás	légnyomás 100 % + melegítés + zene
Nyugtató	légnyomás 80 % + melegítés + zene
Alvás	melegítés + zene

Tippek

- Használati környezet: 0-40 °C, relatív páratartalom <80 % (nem lecsapódó), légnyomás 50-106 kPa.
- Szállítás és tárolás: -20...+55 °C, ≤95 % RH (nem lecsapódó), 50-106 kPa.
- Javasolt használat: naponta legfeljebb kétszer, alkalmanként legfeljebb fél óra – igény szerint.

Karbantartás

- Ha a készülék felülete szennyezett, tiszta, puha, enyhén nedves ruhával törölje át. Ne használjon illékony folyadékot (pl. alkoholt). A készülék nem szedhető szét és nem mosható vízben.
- Ha hosszabb ideig nem használja, letakarva tárolja, hogy ne porosodjon.
- Tisztításkor ügyeljen, hogy víz vagy más folyadék ne jusson a készülékbe – rövidzárlatot okozhat.

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a megoldás nem segít, juttassa vissza a forgalmazóhoz javításra.

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Nem kapcsol be	lemerült az akkumulátor a készülék töltés alatt van	töltse fel használja teljes feltöltés után
Nem tölt / nincs töltésjelzés	a kábel nincs jól csatlakoztatva	húzza ki, és csatlakoztassa újra
Mechanikus vagy levegőhang hallatszik	a légpárnák felfújásának / leeresztésének normális hangja	nem igényel beavatkozást
A készülék magától kikapcsol / a gombok nem reagálnak / gyenge a légnyomás	alacsony töltöttség	töltse fel
	lejárt a beépített 15 perces időzítő	kapcsolja be újra

Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltse.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncal, hajcsattal együtt.
- Ne töltse, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűző napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tisztá vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.

- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiszerelését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

Az akkumulátor kiszerelése (csak leselejtezéskor)

1. Megfelelő szerszámmal nyissa szét a készülék külső és belső héját.
2. Csavarja ki a belső tartó rögzítőcsavarjait.
3. Csavarja ki a nyomtatott áramkör csavarjait.
4. Ollóval vágja el az akkumulátor vezetékeit.
5. Vegye ki az akkumulátort.

Biztonsági előírások

- Használat előtt olvassa el és tartsa be az útmutatót. A helytelen használatból vagy az útmutató be nem tartásából eredő következményekért a gyártó nem vállal felelősséget.
- A termékeket folyamatosan fejlesztjük; a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Sminkelt arccal ne használja: a smink elkenődhet, és beszenyezheti a készülék felületét. Ha mégis szennyeződik, tiszta vízzel nedvesített ruhával törölje le.
- Vezetés közben ne használja.
- Ne használja túl meleg vagy túl párás környezetben.
- Ne használja, ha korábban stroke-ja volt, vagy magas, illetve alacsony vérnyomása van.
- Ne használja szembetegség – pl. zöldhályog, szürkehályog, retinaleválás, kötőhártya-gyulladás – esetén.
- Alkoholfogyasztás után ne használja.
- Műtét után és szívbetegség esetén a használat tilos.
- Használat előtt vegye ki a kontaktlencsét, vegye le a hajcsatot és az ékszereket.
- A készülék személyes wellness-masszázs-eszköz; nem helyettesíti a gyógyeszközöket és az orvostechnikai eszközöket.
- Gyermekek, várandósok és menstruáló nők nem használhatják.
- A készülék lítium-akkumulátort tartalmaz; ne tegye ki magas hőmérsékletnek.

- Érzékeny bőr, arc bőr-allergia vagy arcon lévő plasztikai sebészeti anyag esetén csak orvosi felügyelet mellett használja.
- A készülék melegít; aki a hőt rosszul érzékeli, különös óvatossággal használja.
- Bármilyen kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba a használatot.
- Kizárólag a szem környékén használja, más testrészen ne.
- Ne szerelje szét. A készülék nem vízálló: ne mossa, és ne használja párás helyen. Ha a bélés szennyezett, nedves ruhával finoman törölje át.
- A készüléket csak a jelölésén feltüntetett biztonsági törpefeszültségről szabad táplálni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás alapján, a veszélyek ismeretében használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel; a tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ha a használat bőrirritációt okoz, hagyja abba, és 2–3 napig figyelje a tüneteket; ha nem múlnak vagy romlanak, forduljon orvoshoz. Ekcéma, allergia vagy asztma esetén nagyobb az irritáció esélye.

Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU (RED) irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető: <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

A készülék rádiófrekvenciás kibocsátása a testen viselve (0 cm távolságban) is megfelel az előírásoknak. Csak a mellékelt vagy jóváhagyott antennával és tartozékokkal használja.

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: successservice2@hotmail.com.

Figyelem: nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okoz. Az elhasznált akkumulátort az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket Önnek értékesítő vállalkozást (eladót) terheli. Jótállási igényét az eladónál érvényesítheti, a vásárlást igazoló számla és a kitöltött jótállási jegy alapján. Az eladó és a javítószolgálat nevét és címét a jótállási jegy tartalmazza.

A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, cseréigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki, és adja át a fogyasztónak.

Termék megnevezése, típusa	
Gyártási szám (S/N)	
Vásárlás (átadás) napja	
Eladó neve, címe	
Javítószolgálat neve, címe	
Eladó bélyegzője, aláírása	

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (ES500 User Manual EN, 2025. 04.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.