

SKG

Masszázsasztó

F7-E

Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kína

EU-importőr és képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország
successservice2@hotmail.com

Típus: F7-E · Massage Gun · HU-1.0 (2026)

A készülék részei

Masszázsfej (cserélhető) · **nagy felületű melegítő rész** · **fényszalag** · **kijelző** · **vezérlőgörgő** · **töltőcsatlakozó**. A képek tájékoztató jellegűek, a termék eltérhet.

Használat

1. Be- és kikapcsolás

Tartsa nyomva a „görgő” gombot a készülék be- vagy kikapcsolásához.

2. Program váltása

Bekapcsolás után a készülék ütmódban van. A „görgő” gomb megnyomásával átválthat a melegítő módra.

3. Fokozat váltása

Az adott módra váltás után a görgő forgatásával állítsa a fokozatot: balra forgatva csökkenti, jobbra forgatva növeli. Ha a görgőt a bal szélső helyzetbe forgatja, a készülék semleges készenléti állapotba kerül.

A masszázsfajok

Fej	Rezgés- erősség	Leírás
Lapát alakú	●●●●	kemény anyagból készült, erős rezgést ad; az egész test hosszanti izmainak lazítására, például a csuklyásizomra, combra, vádlira, karra és más testrészekre
Gömb alakú	●●●	puha anyagból készült, közepes rezgést ad; az egész test hosszanti izmainak lazítására és masszírozására
Kúp alakú	●●●●●	fémről készült, a legerősebb rezgést adja; mély lazításra egy adott területen nagy intenzitású edzés után
Lapos fejű	●●	nagy érintkezési felület; nagy izomtömegek, például a hát és a farizom lazítására

Jelzőfények

Jelző	Állapot	Jelentés
Fényszalag	fehér	be-/kikapcsolás
	kék, mozgó	ütőmódban: minél magasabb a fokozat, annál gyorsabban mozog a fény
	fehér, folyamatos	készenlét
	narancssárga, folyamatos	melegítő mód
	narancssárga, villogó	elakadás-riasztás
Töltöttség	piros, villogó	magas hőmérséklet riasztás
	kék, folyamatos	töltöttség $\geq 25\%$, elegendő
	narancssárga, folyamatos	töltöttség $< 25\%$, alacsony töltöttség jelzés
	narancssárga, folyamatosan villog	töltés folyamatban
	kék, folyamatosan villog	teljesen feltöltve

Műszaki adatok

Termék neve	SKG masszázspisztoly
Típus	F7-E
Akkumulátor	1800 mAh
Névleges teljesítmény	9 W
Névleges feszültség	5 V DC
Töltés	Type-C töltővel
Méret	112 × 49 × 159 mm
A főegység tömege	0,35 kg

A készüléket megfelelő, 9 W / 5 V kimenetű hálózati adapterrel töltsse.

Ütőfunkció és melegítés

Fokozat	Ütés (ford./perc)	Melegítés
1. fokozat	600	42 °C
2. fokozat	1200	48 °C
3. fokozat	1800	53 °C
4. fokozat	2400	-
5. fokozat	3200	-

A melegítés használatának óvintézkedései

Figyelmeztetés

- **Alacsony hőmérséklet:** ugyanazon a testrészen 30 percnél hosszabb folyamatos melegítés alacsony hőmérsékletű égési sérülést okozhat.
- **Közepes hőmérséklet:** ugyanazon a testrészen 10 percnél hosszabb folyamatos melegítés alacsony hőmérsékletű égési sérülést okozhat.
- **Magas hőmérséklet:** ugyanazon a testrészen 1 percnél hosszabb folyamatos melegítés alacsony hőmérsékletű égési sérülést okozhat.

A melegítés használata óvatosságot igényel, illetve tilos az alábbi esetekben

1. Fekélyek, égési sérülések vagy bizonyos bőrbetegségek esetén a melegítés szigorúan tilos.
2. Érzékeny bőrűek ne használják a melegítést hosszú ideig, az alacsony hőmérsékletű égési sérülés elkerülésére.
3. Magas vérnyomás, cukorbetegség, agyi törtézés (stroke), agyidegi rendellenesség, szív-, máj- és vesebetegség esetén a melegítés csak orvos útmutatásával használható.
4. Várandósok és gyermekágyas nők számára a melegítés tilos.
5. Heveny gennyes gyulladás, magas láz, eszméletvesztés, a hőérzékelés zavara vagy gyenge testi reakcióképesség esetén a melegítés használata tilos.
6. Vérzés vagy vérékenység esetén a melegítés tilos.
7. Heveny lágszöveti sérülés (rándulás, húzódás, zúzódás és más bőr alatti pangás) esetén 24-48 órán belül ne melegítse.
8. Szabálytalan menstruáció, méhvérzés stb. esetén a melegítés csak orvos útmutatásával használható.

Óvintézkedések

Ellenjavallatok

- Daganatos betegek nem használhatják.
- Fém csavarral végzett belső csonttörés-rögzítéssel élők nem használhatják; a törött területen közvetlenül tilos.
- Csontritkulásban szenvedők nem használhatják.
- Vénás trombózisban és lüktető érpanaszban szenvedők nem használhatják.
- Szívbetegség és magas vérnyomásban szenvedők nem használhatják.
- Várandósok óvatosan használhatják (a has közelében ne).
- Vesekő esetén óvatosan használható (a vesék közelében ne).
- Visszérbetegség (véna tágulat) esetén tilos.
- Heveny gyulladás esetén tilos.
- Tilos masszírozni a csontos részeket, például a térdkalácsot, a sípcsontot és a lábközépcsontokat.
- A gerinc közvetlen masszírozása tilos.
- A nyaki gerincet közvetlenül ne masszírozza.
- Az arcizmokat közvetlenül tilos masszírozni.
- Szívritmus-szabályozót és más beültetett orvosi elektronikus eszközt viselők nem használhatják.
- Éhgymorra, teli gyomorral és ittas állapotban tilos használni.
- Ugyanazt a testrészt ne masszírozza 4-5 percnél tovább.
- Egyéb betegségek, például nyaki és ágyéki gerincízület-kopás esetén használat előtt kérje ki orvosa véleményét.
- A készüléknek forró felülete van; aki a hőt rosszul érzékeli, legyen óvatos.

Alkalmazási területek

- izmok lazítása fizikai edzés előtt és után
- izomfáradtság és a kötőszöveti burok (fascia) fáradtságának oldása
- segítség a fizikai edzéshez
- az izomburok lazítása és a lágy szövetek nyújthatóságának javítása

Veszély

Töltés közben ne használja.

Figyelem

- Ha a használat bőrirritációt okoz, hagyja abba, és két-három napig figyelje a tüneteket; ha nem múlnak vagy súlyosbodnak, forduljon orvoshoz. Ekcéma, allergia vagy asztma esetén nagyobb az irritáció esélye.
- A készüléket kizárólag a rajta feltüntetett biztonsági törpefeszültségről (SELV) szabad táplálni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás alapján, a veszélyek ismeretében használhatják.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltsé.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncal, hajcsattal együtt.
- Ne töltsé, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűző napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tiszta vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiszerezését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

Az akkumulátor kiszerelése (csak leselejtezőkor)

1. Szakszerszámmal nyissa szét a felső és az alsó burkolatot.
2. Távolítsa el az áramköri lapot és a motort.
3. Vegye ki az akkumulátort, vezetékeit szakszerű fogóval vágja el, és távolítsa el teljesen.

Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

EU-meghatalmazott képviselő

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: successservice2@hotmail.com.

Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket Önnek értékesítő vállalkozást (eladót) terheli. Jótállási igényét az eladónál érvényesítheti, a vásárlást igazoló számla és a kitöltött jótállási jegy alapján. Az eladó és a javítószolgálat nevét és címét a jótállási jegy tartalmazza.

A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, cseireigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.

- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki, és adja át a fogyasztónak.

Termék megnevezése, típusa	
Gyártási szám (S/N)	
Vásárlás (átadás) napja	
Eladó neve, címe	
Javítószolgálat neve, címe	
Eladó bélyegzője, aláírása	

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (F7-E User Manual EN, 2023. 03.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.